HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-rolet-dtm-varia-b230-p-2403.html



Centrala sterująca do rolet DTM VARIA B230

NUMER KATALOGOWY	**2132**
KOD PRODUCENTA	**2132**
PRODUCENT	**DTM**

OPIS PRODUKTU

DTM VARIA B230 Podstawowe zastosowanie to sterowanie roletami zewnętrznymi, markizami, kratami, itp kompaktowa obudowa umożliwia umieszczenie pod tynkiem lub w kasecie rolety odbiornik radiowy gratis sterowanie pilotem radiowym i ręcznym włącznikiem chwilowym dowolność w przypisywaniu funkcji sterownika do przycisków pilota współpracuje z pilotami: NEO, TIP i MAKSTER
Parametry podstawowe zasilanie

- 230V AC,
- 50Hz pobór mocy w stanie spoczynku 2VA pojemność pamięci pilotów 15, każdy o indywidualnym numerze w pamięci temperatura pracy (min./max.) -20°C / +55°C gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.) 89x89x52mm (obudowa natynkowa) sposób montażu obudowa natynkowa lub puszka instalacyjna o średnicy 88mm i gł. 40mm waga 0,17kg
- Elementy wykonawcze wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość) 230V AC / 600W / brak / 1 wejście ręcznego sterowania trybem OTWIERA (otwieranie-stop) typu NO wejście ręcznego sterowania trybem ZAMYKA (zamykanie-stop) typu NO wejście ręcznego sterowania trybem STOP typu NC wejście ręcznego sterowania trybem KROK ZA KROKIEM (otwiera-stop-zamyka-stop) typu NO regulacja czasu otwierania i zamykania 1sek. do 255sek. (z dokładnością do 1sek.)
- Parametry radiowe moduł radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe zabezpieczenie transmisji 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania droga radiową rodzaj modulacji / częstotliwość ASK / 433,92MHz impedancja wejściowa anteny 50Ω antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- Pozostałe parametry komórka pamięci zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji (przypisanie funkcji do przycisków) mikro kontroler Microchip, 8-bitowy z rodziny PIC12 pamięć konfiguracji urządzenia nieulotna, zawarta wewnątrz mikro kontrolera ochrona przed krytycznymi zdarzeniami nowoczesna architektura mikro kontrolera (układy: Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Reset), bezpiecznik topikowy w układzie zasilania silnika, bezpieczniki polimerowe w układzie zasilania sterownika i w obudowie zasilania akcesoriów, warystor na wejściu zasilania sieciowego
- Funkcjonalność interfejs użytkownika sprzętowy interfejs zrealizowany na pięciu diodach LED i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu pomijanie kroku STOP po samoczynnym, zatrzymaniu siłownika, w trybie KROK ZA KROKIEM tak funkcja jednoznacznego otwierania i zamykania tak, na wejściu ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM czas zwłoki przy nagłej zmianie kierunku ruchu tak, 1sek. konfiguracja pilota możliwość przypisania dowolnej z czterech funkjci (OTWIERA, STOP, ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku możliwość kasowania całej pamięci tak możliwość kasowania pojedynczego pilota tak, konieczność posiadania usuwanego pilota