**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el11th-box-dla-silnika-230vac-p-5593.html



# Centrala sterująca ELDRIM eL11TH BOX - dla silnika 230Vac

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5593** |
| KOD PRODUCENTA | **eL11TH BOX** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| PRODUCENT | **ELDRIM** |
| KOMPLETACJA | **AKCESORIA** |

## OPIS PRODUKTU

### Centrala sterująca ELDRIM eL11TH BOX - dla silnika 230Vac

Sterownik **eL11** przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

### Sterownik standardowo dostępny jest w dwóch wersjach:

- **eL11TE** działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim
- **eL11TH** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

### Zastosowano w sterowniku następujące funkcje:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

| **Dane techniczne:** | |
|---|---|
| Zasilanie: | 230Vac+10%/-15% 50Hz |
| Pobór mocy w stanie spoczynku: | |
| Pobór prądu w stanie spoczynku: | |
| Typ bezpiecznika: | 5A/230V (5x20mm) |

| | |
|---|---|
| Pamięć pilotów: | 40szt. |
| Zakres temperatury pracy: | -20ºC / +70ºC |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): | 120x130x40mm |
| Obudowa: | brak, montaż w obudowie automatu |
| Waga: | 444g |
| **Parametry wyjść:** | |
| Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): | indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW |
| Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): | NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek |
| **Parametry radiowe:** | |
| Moduł radiowy: | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe |
| Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: | 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® |
| Obsługiwane piloty: | 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433 |
| Rodzaj modulacji / częstotliwość: | OOK / 433,92MHz |
| Zasięg: | do 200m |
| Impedancja wejściowa anteny: | 50Ω |
| Antena: | antena wewnętrzna |
| **Funkcjonalność:** | |
| Czas pracy: | 120s |
| Czas autozamykania: | 5s - 10min |
| Interfejs użytkownika: | Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji |
| Konfiguracja pilota: | Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota |
| Możliwość kasowania całej pamięci: | tak |
| Możliwość kasowania pojedynczego pilota: | nie |
| Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: | nie |