

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb3-ela22-silnik-230vac-dla-nice-robo-thor-lub-za-ro300-p-5589.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB3 + eLA22 silnik 230Vac dla NICE ROBO, THOR, lub za RO300

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI 2-3 DNI

NUMER KATALOGOWY eLB3 eLA22

KOD PRODUCENTA eLB3 eLA22

PRODUCENT ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB3 + eLA22 silnik 230Vac dla NICE ROBO, THOR, lub za RO300

Sterownik **eLB3** jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących silniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Na centrali znajduje się gniazdo umożliwiające montaż odbiornika radiowego wykorzystującego złącze typu SMX (np. eLRN2, SMXI, SMXIS). Zastosowany w eLRN2 system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Zalety sterownika:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników zdalnego sterowania (wymagany moduł radiowy SMX)
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe
- Funkcja AUTOZAMYKANIE
- Funkcja TYLKO OTWÓRZ
- Funkcja FURTKI
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja hamowania
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Sygnalizacja stanu wejść
- Prosta procedura instalacji i programowania

Uwaga: centrala eLB3 wymaga zewnętrznego zasilacza oryginalnego model **TRA-G.1025** lub jego zamiennika naszej produkcji model **eLA22**. eLB3 zastępuje sterownik ROA3, THA5, eLB3 + eLA22 zastępuje centrale ROA34, ROA37.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
/18-22Vac

Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C

Pobór prądu w stanie
spoczynku:

Typ bezpiecznika:	5A/230V (5x20mm)
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	122,50x89,50x37mm
Obudowa:	brak, montaż w obudowie automatu
Waga:	140g
Parametry wyjść:	
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):	indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
kanal CH2(typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 1, 1A/30Vac, 0,3A/60Vdc, 0,5A/125Vac
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zewnętrzny do gniazda modułu radiowego SMX
Antena:	antena zewnętrzna do złącza 15 i 16
Dedykowany moduł radiowy:	eLR-N2, SMXI, SMXIS
Funkcjonalność:	
Czas pracy:	120s
Czas autozamykania:	25min
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
Możliwość przywracania ustawień fabrycznych:	tak