

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb7qk-silnik-24vdc-p-5584.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLB7Qk
KOD PRODUCENTA	eLB7Qk
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Posiada wtyk wielożyłowy do bezpośredniego podłączenia do płytki łączeniowej ST-1, eL01a lub eL01. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik **eLB7Qk** jest chętnie używany jako zamiennik sterownika **ST1** lub **ST2**.

Sterowniki są dostępne w czterech wersjach:

- **eLB7Qk** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wiązki 100 mm
- **eLB7Qk2** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wiązki 290 mm
- **eLB7Hk** o długości wiązki 100 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB7Hk2** o długości wiązki 290 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eLB7k:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników (do 34) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne:	eLB7Qk	eLB7Qk2	eLB7Hk	eLB7Hk2
Zasilanie:	24V ac/dc			
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C			
Typ bezpiecznika:	6,3 A wymiary (5x20)			
Moc silnika:	max. 140W			
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	84,8mm x 154,4mm x 42,8mm bez przewodu			
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40			
Waga:	250g	270g	250g	270g
Parametry wyjściowe:				
Wyjścia przełącznikowe(typ, ilość, max. obciążenie):	silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)			
Wyjście przełącznikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie):	monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)			
Parametry radiowe:				
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe			
Standard	KeeLoq®			

transmisji:				
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω			
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej na eL01a			
Pamięć pilotów:	34szt.	34szt.	48szt.	48szt.
Funkcjonalność:				
Czas auto-zamykania:	5s - 10min			
Maksymalny czas pracy sterownika:	72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania)			
Maksymalny czas świecenia lampy:	25min			
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku			
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie			
Możliwość wpisania	tak	tak	nie	nie

pilota bez
konieczności
dostępu do
przycisków
odbiornika:

Uwagi:

W przypadku montażu wymagane jest podłączenie fotokomórek, w przypadku braku fotokomórek należy założyć zworkę na płytce łączeniowej eL01a eLB7Qk jest kompatybilny z płytką łączeniową ST1 W przypadku montażu w miejsce sterownika ST2 WYMAGANA jest zmiana płytki łączeniowej na eL01a oraz zmiana konfiguracji krańcówek na N.O.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



ELDRIM
PRODUCENT ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ

ELDRIM



Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwanych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów

rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.