HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb7qk-silnik-24vdc-p-5584.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5584**
KOD PRODUCENTA	**eLB7Qk**
PRODUCENT	**ELDRIM**
PRODUCENT	**ELDRIM**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB7Qk silnik 24Vdc

Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W. Posiada wtyk wielożyłowy do bezpośredniego podłączenia do płytki łączeniowej ST-1, eL01a lub eL01. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Sterownik **eLB7Qk** jest chętnie używany jako zamiennik sterownika **ST1** lub **ST2**.

Sterowniki są dostępne w czterech wersjach:

- **eLB7Qk** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wziązki 100 mm
- **eLB7Qk2** działająca w trybie High Security KeeLoq® o długości wiązki 290 mm
- **eLB7Hk** o długości wiązki 100 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB7Hk2** o długości wiązki 290 mm, współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eLB7k:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą nadajników (do 34) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja furtki
- Bariera podczerwieni
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia statycznego i dynamicznego
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu

- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne:	**eLB7Qk**	**eLB7Qk2**	**eLB7Hk**	**eLB7Hk2**
Zasilanie:	24V ac/dc			
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC			
Typ bezpiecznika:	6,3 A wymiary (5x20)			
Moc silnika:	max. 140W			
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	84,8mm x 154,4mm x 42,8mm bez przewodu			
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40			
Waga:	**250g**	**270g**	**250g**	**270g**
Parametry wyjściowe:				
Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie):	silnik DC, jedno, 5,8A/24Vdc (maksymalna moc 140W)			
Wyjście przekaźnikowe lampy(typ, ilość, max. obciążenie):	monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)			
Parametry radiowe:				
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na			

	zakłócenia radiowe			
Standard transmisji:	KeeLoq®			
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)			
Rodzaj modulacji / c zęstotliwość:	OOK / 433,92MHz			
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω			
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej na eL01a			
Pamięć pilotów:	**34szt.**	**34szt.**	**48szt.**	**48szt.**
Funkcjonal ność:				
Czas auto-zamykania:	5s - 10min			
Maksymalny czas pracy sterownika:	72s / 180s (zależne od wersji oprogramowania)			
Maksymalny czas świecenia lampy:	25min			
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku			
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału			
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak			
Możliwość kasowania p ojedynczego pilota:	nie			

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	**tak**	**tak**	**nie**	**nie**
Uwagi:	W przypadku montażu wymagane jest podłączenie fotokomórek, w przypadku braku fotokomórek należy założyć zworkę na płytce łączeniowej eL01a eLB7Qk jest kompatybilny z płytką łączeniowa ST1 W przypadku montażu w miejsce sterownika ST2 WYMAGANA jest zmiana płytki łączeniowej na eL01a oraz zmiana konfiguracji krańcówek na N.O.			

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

ELDRIM

PRODUCENT ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ



Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwnych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów

rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.