

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-faac-780-d-wbudowana-p-5494.html>



Centrala sterująca FAAC 780 D wbudowana

Cena	973,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	7909212
KOD PRODUCENTA	FAAC 780 D
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 780 D wbudowana

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania 230 V AC (+6????-10????) 50(60) Hz
- Maks. pobór mocy 10 W
- Maks. moc silnika 1 000 W
- Maks. obciążenie wyjścia 0,5 A
- Programowanie 3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz, tryb "podstawowy" i "zaawansowany"
- Sygnalizacja statusu Na wyświetlaczu
- Logika pracy Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
- Funkcje programowalne Logika, czas pauzy, siła ciągu, kierunek otwarcia/zamknięcia, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamowanie, fail-safe, lampa ostrzegawcza, kontrolka stanu bramy, wyjście czasowe, elektryczna blokada otwarcia i zamknięcia, zabezpieczenie otwarcia i zamknięcia, enkoder, zabezpieczenie przeciwwznicieniowe, spowolnienie prędkości, czas otwarcia częściowego, czas pracy, żądanie przeglądu, licznik cykli
- Czas pracy Programowalny (0 do 4 min)
- Czas przerwy Programowalny (0 do 4 min)
- Siła ciągu Regulowana na 50 poziomach
- Wejścia Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, listwa krawędziowa, zasilanie sieciowe
- Wyjścia Lampa ostrzegawcza, silnik, zasilanie akcesoriów 24 V DC, kontrolka 24 V DC, wyjście czasowe, sterowanie blokadą elektryczną, oświetlenie, fail-safe - bezpieczny w razie awarii
- Szybkozłączka 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
- Bezpieczniki F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C