

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-faac-e024s-do-bram-skrzydlowych-p-5497.html>



Centrala sterująca FAAC E024S do bram skrzydłowych

Cena	1 239,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	790286
KOD PRODUCENTA	FAAC E024S
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E024S do bram skrzydłowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania 230 V AC (+6%-10%) 50 Hz
- Maks. pobór mocy 4 W
- Maks. moc silnika 150 W x 2
- Maks. obciążenie wyjścia 250 mA - 400 mA BUS 2easy
- Programowanie Mikroprzełączniki DIP + przyciski
- Logika pracy Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), dead-man (C)
- Funkcje programowalne Logika, prędkość (wysoka/niska)*
- Czas pracy (time-out) 5 min (stałe)
- Czas pauzy zależny od programowania (maks. 10 min)
- Wejścia Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy
- Wyjścia zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, elektrozamek, sygnalizacja stanu bramy
- Szybkozłącza zasilanie z akumulatora, 3-pinowe dla modułów XF 433/868
- Integrated radio coding DS, SLH, RC/LC (maks. 250 kanałów)
- Bezpieczniki F1 = samoresetujący; - F2 = T 2 A
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C

WAŻNE: centrala sterująca E024S, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, jest kompatybilna tylko z modułami częstotliwości XF 433/XF 868 (wyposażonymi w szybkozłącze 3-pinowe) oraz z fotokomórkami XP 20B D (połączenie BUS 2easy). W celu podłączenia tradycyjnych fotokomórek przekaźnikowych np. XP 20 D, należy wykorzystać interfejs XIB.
*Typy napędów (391, S418, 413, 415, 390, 770, S700H, S450H); zabezpieczenie przed wiatrem, skok wsteczny, delikatne dotknięcie, światło ostrzegawcze, opóźnienie otwarcia/zamknięcia skrzydła, czas przestoju