HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/faac-2024025-centrala-sterujaca-e1000-dla-napedu-d1000-p-10416.html



FAAC 2024025 Centrala sterująca E1000 dla napędu D1000

Cena brutto	**820,41 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10416**
KOD PRODUCENTA	**2024025**
Kod EAN	**8055195014860**
PRODUCENT	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca E1000 dla napędu FAAC D1000

FAAC 2024025

Centrala sterująca FAAC E1000 – Niezawodne sterowanie napędem D1000

Centrala sterująca **FAAC E1000** to nowoczesne urządzenie zaprojektowane do współpracy z napędem bramy garażowej **FAAC D1000**. Dzięki zaawansowanej technologii zapewnia efektywne i bezpieczne sterowanie automatyką bramową.

Kluczowe cechy FAAC E1000:

- **Napięcie zasilania**: 230 V AC, 50 Hz
- **Zasilanie akcesoriów**: 24 V DC, maksymalne obciążenie 200 mA
- **Logika operacyjna**: Automatyczna i półautomatyczna, umożliwiająca dostosowanie trybu pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika
- **Czas oświetlenia wewnętrznego**: 2 minuty
- **Wejścia**:

Pełne otwarcie
Zatrzymanie awaryjne
Zabezpieczenia
Układ kontrolny
Lampka błyskowa 24 V DC

- **Szybkozłącza**: Do płyt odbiorników XF433/XF868 i modułu akumulatora, ułatwiające integrację z różnymi akcesoriami
- **Zakres temperatury pracy**: od -20°C do +55°C, co pozwala na niezawodne działanie w różnych warunkach klimatycznych

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Centrala **FAAC E1000** to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących zaawansowanego i niezawodnego systemu sterowania do bram garażowych, gwarantującego komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E1000	
Napięcie zasilania	230 V AC - 50 Hz
Maks. obciążenie wyjścia	200 mA
Zasilanie akcesoriów	24 V DC
Logika operacyjna	Automatyczna/półautomatyczna
Czas oświetlenia wewnętrznego	2 min
Siła ciągu	Automatyczna/Regulacja trymerem
Wejścia	Pełne otwarcie, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, lampa ostrzegawcza
Szybkozłącza	3-pinowe dla modułów XF 433/868, zasilanie awaryjne
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT




Fig.25

OPIS SCHEMATU CENTRALI FAAC E1000

J1	Listwa zaciskowa niskiego napięcia wejść / akcesoriow

J2	Szybkozłącze odbiorników XF433 lub XF868
J3	Listwa zaciskowa wejścia zasilania 230V
J4	Złącze pierwotne transformatora
J5	Listwa zaciskowa lampki oświetlenia
J7	Złącze wtórne transformatora
J8	Złącze wyjścia silnika
J12	Złącze modułu baterii
OPEN A	Przycisk programowania sygnału radiowego
OPEN B	Przycisk programowania sygnału radiowego
OPEN	Przycisk OPEN
SETUP	Przycisk SET UP
DS1	Dip-switch programowania
LD1	Dioda led sygnalizacji wejścia OPEN
LD2	Dioda led sygnalizacji wejścia STOP
LD3	Dioda led sygnalizacji wejścia FSW
LD4	Dioda led sygnalizacji wejścia SET UP
LD5	Dioda led sygnalizacji programowania kanału radiowego OPEN A
LD6	Dioda led sygnalizacji programowania kanału radiowego OPEN B

D1000

WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC D1000 - ZOBACZ SCHEMAT