

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-63003390-centrala-sterujaca-e4000i-p-8360.html>

FAAC 63003390 Centrala sterująca E4000I

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	8360
KOD PRODUCENTA	63003390
Kod EAN	8055195061666
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

FAAC 63003390 Centrala sterująca E4000I

Centrala sterująca do napędu elektromechanicznego z silnikiem 24 V C4000I

Kluczowe parametry techniczne:

- **Napięcie zasilania:** 220-240 V AC 50/60 Hz
- **Maksymalny pobór mocy:** 150 W
- **Maksymalne obciążenie wyjścia:** 1 A
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V
- **Programowanie:** 3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz LCD

Logika pracy:

- Automatyczna (A)
- Półautomatyczna (E)
- Półautomatyczna (B)
- Ręczna (C)

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i różnorodnym trybom pracy, FAAC E4000I umożliwia efektywne zarządzanie automatyką bramową, dostosowując się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC E4000I

Napięcie zasilające	220-240 V AC 50/60 Hz
Maks. moc silnika	150 W
Maks. pobór prądu podłączonych akcesoriów	1 A
Napięcie zasilające akcesoriów	24.05.2025
Programowanie	3 wbudowane przyciski (+,-,F) oraz wyświetlacz
Logika pracy	Automatyczna (A), Pół-automatyczna (E), Pół-automatyczna (B), Ręczna (C)
Programowalne funkcje	Logiki pracy, czas pauzy A, czas pauzy B, siła, prędkości otwierania i zamykania, zakres spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu, prędkość spowolnienia, kierunek pracy, logiki pracy zabezpieczeń w kierunku otwierania i zamykania, wstępne ostrzeganie, maksymalna siła przy starcie, częściowe otwarcie, master/slave, praca wymuszona, uśpienie
Czas pracy	Programowalny od 0 do 9 min i 50 sekund
Czas pauzy	Programowalny od 0 do 9 min i 50 sekund
Siła ciągu	Programowalna w 50 stopniach
Regulacja prędkości	Programowalna w 10 stopniach
Wejścia	BUS 2easy, 6 inputs (open A, open B, close, stop, safety opening, safety closing)
Wyjścia	Bus 2easy, 6 wejść (otwarcie A, otwarcie B, zamknij, stop, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia)
Szybkozłacza	1 programowalne wyjście (zabezpieczenie, alarmy, oświetlenie, lampa ostrzegawcza, aktywacja poprzez kanał radiowy 2)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

J7	Listwa zaciskowa dla wyjścia OUT
J9	Listwa zaciskowa dla lampy sygnalizacyjnej
J10	Listwa zaciskowa dla BUS 2easy
J12	Złącze dla urządzenia USB
J14	Złącze enkodera
J15	Złącze enkodera
J19	Złącze dla kabla zasilającego centrali
J20	Listwa zaciskowa dla silnika
F1	Bezpiecznik centrali sterującej (F1 = F6.3 A)
DL1	Dioda obecności zasilania dla centrali
DL2	Dioda obecności zasilania dla mikroprocesora
DL3	Dioda sygnalizacyjna diagnostyki BUS 2easy, „BUS MON”
DL4	Dioda sygnalizacyjna „RADIO1” (OMNIDEC)
DL5	Dioda sygnalizacyjna „RADIO2” (OMNIDEC)
DL6	Dioda sygnalizująca błąd/alarm, „ERROR”
DL7	Dioda sygnalizacyjna AKTYWNEGO urządzenia BUS 2easy
DL8	Dioda sygnalizacyjna „USB”
DL10	Dioda statusu OPEN A
DL11	Dioda statusu OPEN B
DL12	Dioda stanu ZAMKNIJ
DL13	Dioda statusu STOP
DL14	Dioda statusu SAFE OP
DL15	Dioda statusu SAFE CL
DL16	Dioda obecności zasilania dla osprzętu
ZASILACZ	
J1	Listwa zaciskowa napięcia zasilania sieciowego
J4	Złącze dla kabla zasilającego centrali



F2

Bezpiecznik centrali sterującej (F2 =
F2.5A)

OSTRZEŻENIE

Sygnalizowanie RYZYKA PORAŻENIA
PRĄDEM

C4000I

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC C4000I - ZOBACZ SCHEMAT](#)