

Link do produktu: <https://napedy24.pl/faac-790281-centrala-sterujaca-615bpr-596bpr-p-10399.html>

FAAC 790281 Centrala sterująca 615BPR / 596BPR

Cena	1 223,85 zł
------	--------------------

DOSTĘPNOŚĆ	UWAGA !!! TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
------------	--

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
--------------	---------------------------------

NUMER KATALOGOWY	10399
------------------	--------------

KOD PRODUCENTA	790281
----------------	---------------

Kod EAN	8055195012989
---------	----------------------

PRODUCENT	FAAC
-----------	-------------

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 615/596 BPR

FAAC 790281

Centrala sterująca FAAC 615BPR to kluczowy komponent szlabanu hydraulicznego FAAC 615 BPR, przeznaczona do zarządzania jego funkcjami i zapewnienia płynnej oraz bezpiecznej pracy.

Główne cechy centrali FAAC 615BPR:

- **Napięcie zasilające:** 230 V AC (+6% -10%) 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 4 W w trybie czuwania
- **Maksymalna moc silnika:** 800 W
- **Zasilanie akcesoriów:** 24 V DC, maksymalny prąd 250 mA
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +55°C
- **Bezpieczniki:** F1=6.3 A; F2=automatyczny reset

Centrala FAAC 615BPR umożliwia podłączenie różnych akcesoriów, takich jak systemy zdalnego sterowania, sygnalizacji oraz zabezpieczeń, co zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo całego systemu szlabanu.

Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości wykonania, centrala sterująca FAAC 615BPR zapewnia niezawodne działanie szlabanu, spełniając wymagania zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i komercyjnych.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC 615BPR

Napięcie zasilania	230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz
Maks. pobór mocy	4 W
Maks. moc silnika	800 W

Maks. obciążenie wyjścia	250 mA
Logika operacyjna	Półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna krokowa (P), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
Funkcje programowalne	Praca szlabanu lub drzwi uchylnych, logika, czas pracy, czas przerwy
Czas pracy (czas oczekiwania)	System samouczący (0-10 min w odstępach 2,5 sek.) - domyślnie = 10 min
Czas przerwy	System samouczący (0-5 min w odstępach 1,5 sek.) - domyślnie = 30 sek.
Wejścia	Otwarcie, zamknięcie, zatrzymanie awaryjne, zabezpieczenie zamykania, wyłączniki krańcowe, zasilanie sieciowe
Wyjścia	Silnik, lampa ostrzegawcza, oświetlenie, zasilanie akcesoriów
Bezpieczniki	F1 = 6,3 A, F2 = samoresetowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ +55°C

SCHEMAT



J1	listwa zaciskowa wejść i zasilania urządzeń pomocniczych
J2	złącze odbiornika radiowego (patrz Uwagi)
J3	wyбір działania: 596 lub 615
J4	listwa zaciskowa silnika
J5	listwa zaciskowa zasilania 230Vac
J6	Złącze wyłącznika krańcowego OPEN (styk N.Z.)
J7	Złącze komendy OPEN (dla drzwi uchylnych)
J8	listwa zaciskowa lampy sygnalizacyjnej i dodatkowej
J9	złącze wyłącznika krańcowego (styk N.Z.)
LED	diody sygnalizacyjne
SW1	klawisz programowania
TF1	transformator

6.3A - 250V (zabezpieczenie silnika)
autoprzywracanie (zabezpieczenia
akcesoriów)



wygenerowano w programie shopGold

5	+ 24Vdc	Zasilanie osprzętu
6	SAFE	Urządzenie zabezpieczające przy zamykaniu ze stykiem N.C. (rozdz. LOGIKI DZIAŁANIA)
7	OP	Faza Otwierania silnika
8	COM	Wspólny silnika
9	CL	Faza Zamykania silnika
10	LAMPKA	Wyjście lampy sygnalizacyjnej 230Vac max 60W
11	COURT.	Wyjście lampki pomocniczej 230Vac max 40W - czas 90 sek. niemodyfikowalny
12	COM	Wspólna lampa/lampa sygnalizacyjna
13-14	L - N	Zasilanie sprzętu (230Vac)

595 I

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 595 I - ZOBACZ SCHEMAT](#)

617 3

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 3 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 BPR RAPID



[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR RAPID SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

617 6

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 6 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

617 4

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 617 4 SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)

615 BPR STANDARD

[WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W FAAC 615 BPR STANDARD SZLABAN - ZOBACZ SCHEMAT](#)