

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-z-monitorem-7-genway-f-s7v11-z-podgladem-na-telefonie-p-3404.html>



Zestaw wideodomofonowy z monitorem 7" GENWAY F-S7V11 z podglądem na telefonie

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY

g3705

PRODUCENT

GENWAY

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Nowa seria F posiada zabezpieczenia przeciw wyładowaniom atmosferycznym oraz antystatycznym. Do zestawu można podłączyć równorzędnie drugi panel zewnętrzny za pomocą modułu F-4300. Zestaw możemy rozbudować o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podłączeniu dodatkowych monitorów uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami. Zestaw rozszerzony o bramkę IP.

W zestawie znajduje się:

- Panel zewnętrzny natynkowy F-S7
- Monitor kolorowy 7" F-V11
- Zasilacz F-4013
- Bramka IP F-IP
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 2 lata

Panel F - S7

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery CCD Sony z białymi diodami umożliwiającymi widzenie w nocy. W systemie mogą pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne podłączone do modułu F-4300. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 monitory. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej. Urządzenia nowej serii F zostały wyposażone w zabezpieczenia antystatyczne i przeciwprzepięciowe.

Dane techniczne:

- kasetka wykonana z stali nierdzewnej i aluminium, wandaloodporna
- okablowanie: do 50 metrów - przewód 4x0,75mm;
powyżej 50 metrów - przewód o przekroju 1,0mm + koncentryk
- **sterowanie elektrozapczeniem poprzez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V**
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- zasilanie 14V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania - 0,5W
- pobór prądu w czasie pracy - 1,32W
- zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- kamera kolorowa CCD: 1/3"
- kąt widzenia: 72,8 stopni

-
- czułość: 0,1 lux
 - rozdzielczość: 420 TVL
 - wymiary: 135 x 58 x 48mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Monitor F - V11

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu z serii F. Współpracuje z dowolnym panelem zewnętrznym z tej serii. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań.

Dane techniczne:

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu
- przycisk do otwierania zamka
- zasilanie 14V/DC
- przycisk otwarcia bramy (opcja) - KLIK
- pobór prądu w czasie czuwania: 0,72 W
- pobór prądu w czasie pracy: 8,40 W
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 142 x 216 x 23mm (wysokość x szerokość x grubość)

Zasilacz F-4013

Zasilacz 14V/DC współpracujący z urządzeniami firmy GENWAY. Montaż na szynę DIN

Dane techniczne:

- montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 3 pola bezpieczników)
- pasmo przenoszenia - 50Hz
- napięcie zasilające wejściowe: 100~230V/AC (wejście na prąd zmienny)
- napięcie zasilające wyjściowe: 14V/DC - 800mA (wyjście na prąd stały)
- wymiary: 90x70x65mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Bramka IP

Bramka F-IP sprawia, że Twój analogowy wideodomofon staje się urządzeniem sieciowym.

Od teraz będziesz mógł odebrać połączenie z wideodomofonu na smartfonie.

Za pomocą smartfona przeprowadzisz rozmowę oraz otworzysz bramkę.

Aplikacja mobilna umożliwia funkcję podglądu online oraz nagrywanie filmów na pamięci telefonu.

Cechy charakterystyczne:

- Podłączenie w szereg, między panelem zewnętrznym a monitorem
- Obsługa sieci poprzez LAN oraz Wifi
- Aplikacja mobilna PL
- Działa w sieci lokalnej oraz internetowej (poza domem)
- Otwieranie zamka smartfonem
- Łatwa konfiguracja, bez przekierowania portów i stałego adresu IP
- Zasilanie 14V DC