HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:39

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb2h-do-silnikow-24v-normstahl-magic-600-lub-magic-1000-p-5623.html



Centrala sterująca ELDRIM eLB2H do silników 24V Normstahl (MAGIC 600 lub MAGIC 1000)

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5623**
KOD PRODUCENTA	**eLB2H**
PRODUCENT	**ELDRIM**
PRODUCENT	**ELDRIM**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB2H do silników 24V Normstahl

Produkt eLB2 jest to centrala sterująca dla automatów garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W z enkoderem. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować ją na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Centrala eLB2 może być wykorzystany jako zamiennik sterownika w automatach garażowych firmy Normstahl (**MAGIC 600** lub **MAGIC 1000)**. Złącze silnika oraz złącza zewnętrzne w sterowniku eLB2 oraz MAGIC 600 i MAGIC 1000 są kompatybilne. W przypadku takiego wykorzystania należy bezwzględnie zapoznać się z notą serwisową do sterownika eLB2 dostępną na stronie producenta.

Sterowniki są dostępne w dwóch wersjach:

- **eLB2H –** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB2E –** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim

Podstawowe cechy eLB2

- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą do 30 nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Wirtualne krańcówki
- Wejście bariery podczerwieni
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sterowanie manipulatorem umieszczonym na obudowie
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja awaryjnego zamknięcia i otwarcia
- Regulacja siły przeciążenia: statyczna i dynamiczna
- Dynamiczne domknięcie dla bramy uchylnej
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Automatyczne ustawianie przeciążenia
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB2E
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: ELDRIM eLB2	
Zasilanie:	2x24Vac
Pobór prądu w stanie spoczynku:	do 25mA bez akcesoriów
Zakres temperatury pracy:	-20ºC +70ºC
Typ bezpiecznika:	1.6A/230V (FUSE) ø5x20
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	150 x 88,6 x 30,5mm
Obudowa:	brak, montaż w automacie
Waga:	146g
Parametry wyjściowe:	
Wyjście silnika:	24Vdc do 140W
Wyjście lampy:	230V/40W nie stosować świetlówek
Parametry wejściowe:	
Enkoder:	podwójny 5Vdc/72Hz
Stop:	NC(normalnie zwarty), 24Vdc
Fotokomórka:	NC(normalnie zwarty), 24Vdc
Sterowanie przewodowe:	NO(normalnie rozwarty), 24Vdc
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433
Pamięć pilotów:	30 pilotów
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	15s do 25 minut
Czas podtrzymania oświetlenia:	15s do 25 minut
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracja
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak