

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb2h-do-silnikow-24v-normstahl-magic-600-lub-magic-1000-p-5623.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB2H do silników 24V Normstahl (MAGIC 600 lub MAGIC 1000)

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLB2H
KOD PRODUCENTA	eLB2H
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB2H do silników 24V Normstahl

Produkt eLB2 jest to centrala sterująca dla automatów garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 140W z enkoderem. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować ją na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach. Centrala eLB2 może być wykorzystany jako zamiennik sterownika w automatach garażowych firmy Normstahl (**MAGIC 600** lub **MAGIC 1000**). Złącze silnika oraz złącza zewnętrzne w sterowniku eLB2 oraz MAGIC 600 i MAGIC 1000 są kompatybilne. W przypadku takiego wykorzystania należy bezwzględnie zapoznać się z notą serwisową do sterownika eLB2 dostępną na stronie producenta.

Sterowniki są dostępne w dwóch wersjach:

- **eLB2H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- **eLB2E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy Eldrim

Podstawowe cechy eLB2

- Wbudowany odbiornik radiowy
- Sterowanie za pomocą do 30 nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Wirtualne krańcówki
- Wejście bariery podczerwieni
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sterowanie manipulatorem umieszczonym na obudowie
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Funkcja osiedlowa
- Funkcja awaryjnego zamknięcia i otwarcia
- Regulacja siły przeciążenia: statyczna i dynamiczna
- Dynamiczne domknięcie dla bramy uchylnej
- Sygnalizacja świetlna ruchu bramy lub załączanie oświetlenia z opóźnionym wyłączeniem
- Automatyczne ustawianie przeciążenia
- Automatyczne uchylenie po przeciążeniu
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB2E
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: ELDRIM eLB2

Zasilanie:	2x24Vac
Pobór prądu w stanie spoczynku:	do 25mA bez akcesoriów

Zakres temperatury pracy:	-20°C + 70°C
Typ bezpiecznika:	1.6A/230V (FUSE) ø5x20
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość):	150 x 88,6 x 30,5mm
Obudowa:	brak, montaż w automacie
Waga:	146g
Parametry wyjściowe:	
Wyjście silnika:	24Vdc do 140W
Wyjście lampy:	230V/40W nie stosować świetlówek
Parametry wejściowe:	
Enkoder:	podwójny 5Vdc/72Hz
Stop:	NC(normalnie zwarty), 24Vdc
Fotokomórka:	NC(normalnie zwarty), 24Vdc
Sterowanie przewodowe:	NO(normalnie rozwarty), 24Vdc
Parametry radiowe:	
Standard transmisji:	KeeLoq®
Zasięg:	do 200 m
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92MHz
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
Obsługiwane piloty:	2k433, 4k433, 2A433, 4A433
Pamięć pilotów:	30 pilotów
Funkcjonalność:	
Czas auto-zamykania:	15s do 25 minut
Czas podtrzymania oświetlenia:	15s do 25 minut
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracja
Konfiguracja nadajnika:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków	tak

odbiornika: