

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elb9hk-dla-dwoch-silnikow-230vac-p-5616.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLB9Hk - dla dwóch silników 230Vac

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLB9Hk
KOD PRODUCENTA	eLB9Hk
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLB9Hk - dla dwóch silników 230Vac

Sterownik eLB9 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących dwa silniki/siłowniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Sterownik eLB9 jest dostępny w czterech wersjach:

- **eLB9E** działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram
- **eLB9Ek** działa w trybie High Security j/w, obsługuje dodatkowo przełączniki krańcowe
- **eLB9H** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq
- **eLBHk** współpracuje z pilotami j/w, obsługuje dodatkowo przełączniki krańcowe

Podstawowe cechy eLB9:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników 433MHz
- Sterowanie na przyciski dzwonek
- Funkcje: AUTOZAMYKANIE, TYLKO OTWÓRZ, FURTKA
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Automatyczne rozpoznawanie typu krańcówek (tylko wersja k)
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo
- Możliwość podłączenia elektrozamka
- Sygnalizacja stanu wejść
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB9E i eLB9Ek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne:	eLB9E	eLB9Ek	eLB9H	eLB9Hk
Zasilanie:	230Vac+10%/-15% 50Hz			
Pobór mocy w stanie spoczynku:	poniżej 3W (bez akcesoriów)			
Typ bezpiecznika:	5A/230V (5x20mm)			
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C.			
Wymiary zewnętrzne	164mm x 107mm x 38mm			

(szerokość x głębokość x wysokość):					
Obudowa:		brak(dedykowana obudowa eL231)			
Waga:		470g	480g	470g	480g
Parametry wyjściowe:					
Silnik(typ, ilość, max. obciążenie):		indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW			
Lampa(typ, ilość, max. obciążenie):		NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek			
Maksymalna obciążalność kanału CH2:		1A/30VDC, 0.3A/60VDC, 0.5A/125VAC			
Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie):		DC, 1, 24Vdc/300mA			
Parametry radiowe:					
Standard transmisji:		KeeLoq®			
Zabezpieczenie transmisji:		64 - bitowy kod dynamicznie zmienny			
Zasięg:		do 200 m			
Rodzaj modulacji / częstotliwość:		OOK / 433,92MHz			
Impedancja wejściowa anteny:		50 Ω.			
Antena:		antena wewnętrzna			
Obsługiwane piloty:		2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433			
Pamięć pilotów:		32 pilotów			
Funkcjonalność:					
Czas auto-zamykania:		5s - 25min.			
maksymalny czas pracy sterownika:		0s - 120s.			
maksymalny czas przerwy:		10s przy otwieraniu, 20s zamykaniu			
Interfejs użytkownika:		Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach			
Konfiguracja nadajnika:		Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.			
Możliwość kasowania całej pamięci:		tak			
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:		nie			
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:		tak	tak	nie	nie