Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:33

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elr2ht-dla-silnika-rolety-z-krancowkami-230vac-p-5628.html



Centrala sterująca ELDRIM eLR2HT dla silnika rolety z krańcówkami 230Vac

DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**eLR2HT**
KOD PRODUCENTA	**eLR2HT**
PRODUCENT	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLR2HT dla silnika rolety z krańcówkami, zasilanego 230Vac

Odbiornik radiowy **eLR2QT** lub **eLR2HT** służy do sterowania silnikiem dwukierunkowym z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe dla zamykania i otwierania.
Odbiornik **eLR2QT** współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski zgodnymi ze standardem wysokiego bezpieczeństwa Keeloq® pracującymi na częstotliwości 433,92MHz natomiast **eLR2HT** przeznaczony jest do pracy z **wszystkimi nadajnikami** zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Sterowanie może odbywać się również za pomocą przycisków dzwonkowych podłączonych do odbiornika.

Podstawowe cechy eLR2Q(H)T(K)

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń.
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania.
- Wersja eLR2QT zapamiętuje 32 nadajniki.
- Wersja eLR2HT zapamiętuje 42 nadajniki.
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
- Sterowanie podwójnym przyciskiem dzwonkowym lub przełącznikiem roletowym tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Programowalny czas pracy rolety tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Rozpoznawanie pozycji krańcowych tylko **eLR2QTK** i **eLR2HTK**.

UWAGA: Odbiornik radiowy eLR2QTK i eLR2HTK jest zamiennikiem dla nieprodukowanego już odbiornika eL4T.

Dane Techniczne:	**eLR2QT(K) | eLR2HT(K)**
Zasilanie:	230V AC
Maksymalny pobór prądu:	4,4 mA
Pamięć pilotów:	32 piloty | 42 piloty
Zakres temperatury pracy:	-20ºC +70ºC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	93 g
Parametry wyjścia:	

Wyjście przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 2, 1kW/5A 230Vac
Tryby pracy wyjść:	monostabilny przemienny
Wejścia ręcznego sterowania odbiornika:	2 typu NO(tylko eLR2QT i eLR2HT), brak(tylko eLR2QTK i eLR2HTK)
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Zasięg:	50-150 m
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie