

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-elr2qtk-dla-silnika-rolety-z-krańcówkami-230vac-p-5629.html>



Centrala sterująca ELDRIM eLR2QTK dla silnika rolety z krańcówkami 230Vac

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR2QTK
KOD PRODUCENTA	eLR2QTK
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eLR2QTK dla silnika rolety z krańcówkami, zasilanego 230Vac

Odbiornik radiowy **eLR2QT** lub **eLR2HT** służy do sterowania silnikiem dwukierunkowym z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe dla zamykania i otwierania. Odbiornik **eLR2QT** współpracuje z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski zgodnymi ze standardem wysokiego bezpieczeństwa Keeloq® pracującymi na częstotliwości 433,92MHz natomiast **eLR2HT** przeznaczony jest do pracy z **wszystkimi nadajnikami** zgodnymi ze standardem transmisji Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs) pracującymi na częstotliwości 433,92MHz. Sterowanie może odbywać się również za pomocą przycisków dzwonekowych podłączonych do odbiornika.

Podstawowe cechy eLR2Q(H)T(K)

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń.
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania.
- Wersja eLR2QT zapamiętuje 32 nadajniki.
- Wersja eLR2HT zapamiętuje 42 nadajniki.
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
- Sterowanie podwójnym przyciskiem dzwonekowym lub przełącznikiem roletowym tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Programowalny czas pracy rolety tylko **eLR2QT** i **eLR2HT**.
- Rozpoznawanie pozycji krańcowych tylko **eLR2QTK** i **eLR2HTK**.

UWAGA: Odbiornik radiowy **eLR2QTK** i **eLR2HTK** jest zamiennikiem dla nieprodukowanego już odbiornika **eL4T**.

Dane Techniczne:	eLR2QT(K) eLR2HT(K)
Zasilanie:	230V AC
Maksymalny pobór prądu:	4,4 mA
Pamięć pilotów:	32 piloty 42 piloty
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
Waga:	93 g
Parametry wyjścia:	

Wyjście przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 2, 1kW/5A 230Vac
Tryby pracy wyjść:	monostabilny przemienny
Wejścia ręcznego sterowania odbiornika:	2 typu NO(tylko eLR2QT i eLR2HT), brak(tylko eLR2QTK i eLR2HTK)

Parametry radiowe:

Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
----------------	---

Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
----------------------------	--

Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
-----------------------------------	------------------

Zasięg:	50-150 m
---------	----------

Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
------------------------------	------

Antena:	antena wewnętrzna
---------	-------------------

Funkcjonalność:

Interfejs użytkownika:	Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota

Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
------------------------------------	-----

Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
--	-----

Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie
--	-----