

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-faac-e045s-p-5490.html>



Centrala sterująca FAAC E045S

Cena	899,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FAAC E045S
KOD PRODUCENTA	790077
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E045S

PARAMETRY URZĄDZENIA MODEL E045S:

Napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz
Maks. pobór mocy 4 W w gotowości
Maks. moc silnika 800 W
Maks. obciążenie akcesoriów 500 mA 24V DC - 500 mA BUS 2easy
Maks. zasilanie elektrozamka Elektrozamek FAAC (12 V AC - 24 V DC)
Programowanie Wyświetlacz LED i przyciski, poprzez urządzenia łączności Simply Connect
Sygnalizacja statusu Wyświetlacz i LED
Wejścia Pełne otwarcie, Otwarcie częściowe, Zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, Zasilanie sieciowe
Wyjścia Lampa, Silniki, Zasilanie akcesoriów 24 V2 DC, Sygnalizacja stanu bramy 24 V DC Zasilanie elektrozamka 12 V AC
Szybkołączka Moduł XF 433/868 dla dekodowania OmniDEC, USB-A i Simply Connect
Bezpieczniki 1 (2,5 A)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C

Uwaga: Elektroniczna centrala sterująca E045S może obsługiwać jeden lub dwa napędy.

FUNKCJE (PROGRAMOWANIE Z WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW)

Programowanie podstawowe

Logika pracy Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), dead-man (C)

Automatyczne zamykanie bramy Programowalny (od 0 do 9 min 50 sek.)
Liczba podłączonych napędów Do wyboru
Siła ciągu Regulowana, 50 poziomów dla każdego napędu niezależnie
Użycie enkoderów Do wyboru
Opóźnienie zamykania skrzydła Programowalne (od 0 do 1 min 30 sek.)
Rejestracja urządzeń BUS 2easy Do wyboru
Moc silnika 1 i 2 (niezależnie)

Funkcje "uczenia się" Programowanie uproszczone czasu pracy (maks 4 min i 10 sek.), programowanie zaawansowane czasu pracy i spowolnień w jednym cyklu. Przy programowaniu z użyciem SAFEcoderów pozycje otwarcia/zamknięcia i spowolnienia zapisywane są z wysoką precyzją

Programowanie zaawansowane

Skok wsteczny i domknięcie skrzydła Do wyboru (ułatwia zwolnienia/zatrzaśnięcia elektrozamka)
Opóźnienie otwierania skrzydła Do wyboru
Spowolnienie ruchu skrzydła 1 Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)
Spowolnienie ruchu skrzydła 2 Programowalne, procent pełnego biegu (0% do 99%)
Wstępne świecenie
Zabezpieczenie przeciwzgnieciowe Programowalne o ile zastosowano enkoder (10 poziomów)
Kąt wykrywania odboju mechanicznego Do wyboru o ile zastosowano enkoder
Zarządzanie przez USB
Uaktualnianie oprogramowania centrali Do wyboru
Uaktualnianie konfiguracji centrali Do wyboru
Uaktualnianie listy pilotów Do wyboru
Pobieranie konfiguracji centrali Do wyboru
Pobieranie listy pilotów Do wyboru

Simply Connect

Szybkozłącze Simply Connect pozwala na użycie urządzeń łączności, które umożliwiają zdalne programowanie i zarządzanie za pomocą sieci i/lub aplikacji wszystkimi systemami automatyki podłączonymi do platformy w chmurze Simply Connect: przeprowadzania diagnozy, badania usterek, wykonywania zdalnej konserwacji i planowania pracy.

WAŻNE: elektroniczna centrala sterująca E045S, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, jest kompatybilna tylko z modułami częstotliwości XF 433/XF 868 (wyposażonymi w złącze) oraz z fotokomórkami XP 20B D (połączenie BUS). W celu podłączenia tradycyjnych fotokomórek, dołączony jest interfejs XIB BUS.