

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-faac-e124-do-bram-skrzydlowych-p-5498.html>



Centrala sterująca FAAC E124 do bram skrzydłowych

Cena	2 044,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	790284
KOD PRODUCENTA	FAAC E124
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E124 do bram skrzydłowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Napięcie zasilania 230 V AC (+6%-10%) 50/60 Hz
- Maks. pobór mocy 4 W w trybie czuwania ok. 400 W maks.
- Maks. moc silnika 70 W x 2
- Maks. obciążenie wyjścia 500 mA 24 V DC - 500 mA BUS 2easy
- Zasilanie akcesoriów 24 V DC
- Programowanie 3 klawisze (+, -, F) oraz na wyświetlaczu LCD, z poziomu PC z kablem USB
- Logika operacyjna: Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), automatyczna bezpieczna 2 (SA), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), automatyczna z timerem (At), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), deadman (C), niestandardowa - poprzez Simply Connect (CU)
- Funkcje programowalne Logika pracy, czas pauzy A, czas pauzy B, siła ciągu, prędkość, dystans spowolnienia, opóźnienie skrzydeł, zabezpieczenie przed wiatrem, skok wsteczny, delikatne domknięcie, maks. siła ciągu na początku ruchu, prędkość spowolnienia, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, programowanie urządzeń BUS 2easy, żądanie przeglądu, oszczędzanie energii, timer ładowania akumulatora, zasilanie awaryjne, zegar, czas wstępnego świecenia lampy ostrzegawczej, rodzaj napędów, czułość enkoderów
- Czas pracy Programowalny (od 0 do 10 min)
- Czas przerwy Programowalny (od 0 do 10 min)
- Siła ciągu Regulowana na 50 poziomach
- Regulacja prędkości Regulowana na 10 poziomach
- Wejścia BUS 2 Easy, wejścia w pełni programowalne z PC (otwarte A, otwarte B, zamknięte, pierwszeństwo otwarcia, pierwszeństwo zamknięcia, zamknięcie awaryjne, otwarcie awaryjne, stop, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia), wejścia dla 4 wyłączników krańcowych (otwarcie, zamknięcie, silnik 1/silnik 2)
- Wyjścia 2 programowalne wyjścia wielofunkcyjne
- Szybkozłącza 3-pinowe dla modułów XF 433/868, 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW
- Bezpieczniki Samoresetujące
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C