HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-kinggates-starg8-ac-box-p-5524.html



Centrala sterująca KINGgates STARG8 AC BOX

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5524**
KOD PRODUCENTA	**STARG8 AC BOX**
PRODUCENT	**KINGgates**
PRODUCENT	**KINGGATES**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca KINGgates STARG8 AC BOX

Centrala sterująca STARG8AC jest kompatybilna ze wszystkimi siłownikami KingGates zasilanych 230V do bram skrzydłowych i przesuwnych.
STAR G8 AC jest łatwa w programowaniu, posiada funkcję autoprogramowania, łagodnego startu i zatrzymania bramy, czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkód, dwa wyjścia fotokomórek, funkcję furtki (częściowego otwarcia bramy dla ruchu pieszego), zintergowany radioodbiornik z pamięcią na 200 pilotów KingGates Stylo.
Zastępuje poprzednie modele Star 2230, Star D1230 i Star D2230.
Dedykowana do napędów KingGates: Jet 230, Linear 400, Linear 600, Intro 230-400.

ZESTAW ZAWIERA

- Płyta sterująca
- Transformator
- Obudowa z drzwiczkami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Kod	STARG8 24 BOX	STARG8 24 BOX	STARG8 AC BOX
Zasilanie sieciowe	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Zasilanie silnika	24 Vdc (max 280 W)	24 Vdc (max 400 W)	230 Vac (max 500 W)
Zasilanie światła ostrzegawczego	24 Vdc (max 15 W)	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Kontrolka stanu bramy	24 Vdc (max 3 W)	24 Vdc (max 3 W)	24 Vdc (max 3 W)
Zasilanie akcesoriów	24 Vdc (max 10 W)	24 Vdc (max 10 W)	24 Vdc (max 10 W)
Zintegrowany odbiornik radiowy	433.92 MHz	433.92 MHz	433.92 MHz
Wejście antenowe	RG58	RG58	RG58
Temperatura robocza	-20 ÷ +50 °C	-20 ÷ +50 °C	-20 ÷ +50 °C