

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-kenwei-kw-s701c-b-czarny-p-2023.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KW-S701C-B
KOD PRODUCENTA	KW-S701C-B
Kod EAN	5905668415652
PRODUCENT	KENWEI

OPIS PRODUKTU

Monitor KENWEI KW-S701C-B czarny

Zestawy wideodomofonowe z modulem wewnętrznym KW-S701C blackberry

- kolorowy wyświetlacz **7" TFT-LCD**, dotykowa klawiatura
- możliwość bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modulem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor wideodomofonu)
- możliwość obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej
- możliwość podglądu pola obserwacji kamery (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu panela bramowego)
- dwa dedykowane wejścia dla kamer
- maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z jednego przycisku panela zewnętrznego
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- możliwość sterowania bramą automatyczną
- wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp. (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu z panela bramowego)
- trwała obudowa ze stopu aluminium w kolorze blackberry
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 192x267x50
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- możliwość zdalnego otwarcia wejścia
- zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Dane techniczne:

Wyświetlacz 7" TFT LCD kolorowy

Sposób obsługi głośnomówiący

Min. liczba przewodów 4(5)**+2

Max liczba paneli bramowych 2

Max liczba paneli bramowych
z rozdzielnikiem KW-516F 4

Max liczba kamer CCTV* 4

Max liczba kamer CCTV*
z rozdzielnikiem KW-516F 6

Max liczba dodatkowych monitorów /
unifonów wywoływanych z 1 przycisku 3 / 3

Intercom / przekazanie rozmowy
(w ramach 1 użytkownika) tak

Moduł pamięci —

Zapis filmów / zdjęć —

Wyjście audio / video + / +

Dodatkowy przycisk dzwonka —

Dodatkowy sygnalizator wywołania —

Przycisk funkcyjny dowolnego
przeznaczenia tak

Automatyczna sekretarka —

Przekazanie rozmowy na telefon moduł Kenwei KW-401G

Sterowanie bramą automatyczną dedykowany przycisk

Wymiary gabarytowe 267 x 162 x 30 mm

Zestaw składa się z: moduł wewnętrzny z ramką montażową, zasilacz, przewody połączeniowe, wkręty montażowe + moduł zewnętrzny

Tworzy zestaw z: KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420 lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub VKW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B lub KW-137MC-2B lub KW-136M / KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

* w tym kamery w panelach bramowych

** piąty przewód zapewnia stałe podświetlenie etykiet adresowych w wybranych panelach bramowych i jest konieczny w przypadku paneli z czytnikami kluczy zbliżeniowych.

