

Link do produktu: <https://napedy24.pl/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-eldrim-elr2-868s-p-5564.html>



Odbiornik radiowy 2-kanalowy ELDRIM eLR2-868S

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR2-868S
KOD PRODUCENTA	eLR2-868S
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanalowy ELDRIM eLR2-868S

Uniwersalny odbiornik radiowy **eLR2-868** służy do sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe pracujące bistabilnie. Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem osobno lub obydwoma jednocześnie. Odbiornik posiada wbudowany zasilacz na napięcie sieciowe 230Vac.

Radiolinia eLR2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR2-868S** zapamiętuje do 32 przycisków pilotów, współpracuje z nadajnikami stało kodowymi pracującymi na częstotliwości 868.3MHz:
 - **Marantec** seria Digital (868MHz)
 - **Hormann** seria stałokodowa (868MHz, szare nadajniki z niebieskimi przyciskami)
- **eLR2-868H** zapamiętuje do 42 nadajników, współpracuje niemal z wszystkimi nadajnikami z układem HCS pracującymi na częstotliwości 868,3MHz

Podstawowe cechy eLR2-868

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
- Możliwość sterowania za pomocą przycisków dzwonekowych
- Zasilacz sieciowy

Dane techniczne:	Elr2-868S	eLR2-868H
Zasilanie:	230V AC	
Maksymalny pobór mocy w stanie spoczynku:		
Pamięć pilotów:	32	42
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm	
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40	
Waga:	85g	

Parametry wyjścia:		
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 2, 5A/150W 230V	
Tryby pracy wyjść:	bistabilny	
Wejścia ręcznego sterowania odbiornika:	2 typu NO	
Parametry radiowe:		
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe	
Zabezpieczenie transmisji:	transmisja stałokodowa	Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 868,30 MHz	
Zasięg:	do 150m	
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω	
Antena:	antena wewnętrzna	
Funkcjonalność:		
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku	
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota	
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak	
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie	
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie	