

Link do produktu: <https://napedy24.pl/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-eldrim-elr2q-p-5562.html>



Odbiornik radiowy 2-kanalowy ELDRIM eLR2Q

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR2Q
KOD PRODUCENTA	eLR2Q
PRODUCENT	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanalowy ELDRIM eLR2Q

Uniwersalny odbiornik radiowy **eLR2** służy do sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe pracujące bistabilnie. Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem osobno lub obydwojma jednocześnie. Sterowanie może odbywać się również za pomocą przycisków dzwonekowych podłączonych do odbiornika.

Radiolinia eLR2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR2Q** pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać 32 nadajniki firmy eLdrim lub Wiśniowski
- **eLR2H** pamięta do 42 nadajników. Współpracuje z **niemal wszystkimi** nadajnikami z układem HCS działającymi na częstotliwości 433,92MHz

Podstawowe cechy eLR2

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
- Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
- Możliwość sterowania za pomocą przycisków dzwonekowych

UWAGA: Odbiornik radiowy jest zamiennikiem dla nieprodukowanego już odbiornika eLR4Ton/off.

Dane techniczne:	Elr2q	eLR2H
Zasilanie:	230V AC	
Maksymalny pobór mocy w stanie spoczynku:		
Pamięć pilotów:	32	42
Zakres temperatury pracy:	-20°C +70°C	
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	57 x 90 x 24 mm	
Obudowa:	bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40	
Waga:	85g	
Parametry wyjścia:		
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max.)	NO, 2, 5A/150W 230V	

obciążenie):	
Tryby pracy wyjść:	bistabilny
Wejścia ręcznego sterowania odbiornika:	2 typu NO
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	nie
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	nie