HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:32

Link do produktu: https://napedy24.pl/s-fix-dtm-karta-radiowa-do-silownikow-faac-p-8163.html



S-FIX DTM karta radiowa do siłowników FAAC

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**S-FIX**
PRODUCENT	**DTM**

OPIS PRODUKTU

S-FIX DTM karta radiowa do siłowników FAAC

Karta radiowa S-FIX pracująca w systemie MULTI DTM433MHz jest odpowiednikiem odbiornika sterującego centralami bramowymi firmy FAAC. Pozwala na obsługę dwóch kanałów radiowych i 35 pilotów DTM System serii DTM433MHz oraz niemal wszystkich pilotów zmiennokodowych KeeLoq®.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- odpowiednik oryginalnego odbiornika FAAC
- bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC
- proste, intuicyjne programowanie
- zasilanie z centrali sterującej poprzez złącze

PARAMETRY PODSTAWOWE

zasilanie:	z centrali sterującej
maksymalny pobór prądu:	12mA
pojemność pamięci:	35 pilotów o indywidualnym numerze w pamięci. Obsługa pilotów z serii DTM433MHz oraz niemal wszystkich pilotów zmiennokodowych KeeLoq®
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	51 x 51 x 20 mm
montaż:	poprzez złącze płyty głównej
waga:	24g

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyjścia otwarty kolektor – OC (typ / ilość / maksymalne obciążenie):	NO / 2 / 50 mA, kanał 2 zdublowany stykiem NO przekaźnika 1A / 30V DC, wyprowadzonym na złączu śrubowym
tryb pracy wyjść / czas:	monostabilny / 0,5 sek.

PARAMETRY RADIOWE

moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
zabezpieczenie transmisji:	64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
rodzaj modulacji / częstotliwość:	ASK / 433,92MHz
impedancja wejściowa anteny:	50Ω
antena:	zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

FUNKCJONALNOŚĆ

interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED i dwóch przyciskach
konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
możliwość kasowania całej pamięci:	tak
możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak, konieczność posiadania usuwanego pilota
możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak, funkcja zdalnego dopisywania pilota – tylko piloty DTM433MHz
blokada zdalnego wpisania pilota:	tak