

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-1400-kg-jumbo-p-159.html>



Silownik do bram przesuwanych o ciężarze 1400 kg JUMBO

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	269
KOD PRODUCENTA	269
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Napęd elektromechaniczny do bram przesuwanych do użytku przydomowego dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 1400 kg.

ZASTOSOWANIA:

Modele JUMBO 14/20 przeznaczone są do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 15m i ciężarze do 1400 kg (14) lub 2000 kg (20).

Zastosowane w nich silniki 230V zapewniają większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje nie zawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak:

- otwarcie częściowe (przejście dla pieszych),
- regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy,
- sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy)
- i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

Charakterystyka techniczna centrali sterującej 780 D:

- Zasilanie 230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
- Pobór mocy 10 W
- Wyjścia do podłączeń akcesoriów 1,5 A
- Maksymalna moc silnika 1000 W
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C
- Siła ciągu programowa - 50 poziomów
- Czas pracy programowany od 0 do 4 min.
- Czas pauzy programowany od 0 do 4 min.
- Sygnalizacja wejść na LED
- Wyświetlacz LED dla programowania i kontroli
- Programowanie BASIC (proste): logika działania, czas pauzy, moment siły i kierunek pracy.
- Programowanie ADVANCE (zaawansowane): początkowy moment obrotowy, spowolnienie, hamowanie, otwarcie częściowe, czas pracy, logika działania akcesoriów zabezpieczających przy otwieraniu i zamykaniu, test fotokomórek (fail-safe), wyprzedzające świecenie lampy ostrzegawczej, rejestracja wykonanych cykli pracy, sygnalizacja przeglądu okresowego.
- Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru: automatyczna A i S, półautomatyczna E, EP, B oraz ręczna C („dead-man” — obsługa z obecnością człowieka)
- Wejścia: otwarcie, otwarcie częściowe, akcesoria zabezpieczające przy otwieraniu, akcesoria zabezpieczające przy zamykaniu, stop, akcesoria zabezpieczające krawędzie, zasilanie z uziemieniem
- Wyjścia: silnik, lampka ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc, 24V sygnalizacja statusu bramy, wyjście synchronizowane, fail -safe (bezpieczne przy uszkodzeniu fotokomórek).

Charakterystyka techniczna JUMBO 14 JUMBO 20:

- Zasilanie 230 V 230 V
- Pobór mocy 650 W 800 W
- Pobór prądu 2,8 A 3,5 A
- Zabezpieczenie termiczne 140°C 140°C
- Siła ciągu 1100 N 1500 N
- Koło zębate Z16 Z16
- Maksymalny moment obrotowy 35 Nm 45 Nm
- Prędkość przesuwu 10 m/min. 10 m/min.
- Zakres temperatur pracy -20°C +55°C -20°C +55°C
- Ciężar 14 kg 15 kg
- Stopień ochrony IP 44 IP 44