

Link do produktu: <https://napedy24.pl/system-alarmowy-bezprzewodowy-z-auto-dialerem-or-ab-ks-3002-p-323.html>



System alarmowy bezprzewodowy z auto-dialerem OR-AB-KS-3002

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	560
KOD PRODUCENTA	560
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

OR-AB-KS-3002 jest 12 strefowym (8 stref bezprzewodowych + 4 strefy przewodowe) systemem najnowszej generacji umożliwiającym współpracę z centrum monitoringu. Może być sterowany za pomocą klawiatury lub pilotów zdalnego sterowania.

Posiada możliwość rozbrajania dowolnie wybranych stref (obszarów).

Współpracuje z przewodowymi i bezprzewodowymi czujnikami oraz przewodowymi i bezprzewodowymi syrenami alarmowymi. Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia powiadomienie na 5 zaprogramowanych numerów telefonicznych

- 12 stref alarmowych (8 stref bezprzewodowych i 4 strefy przewodowe)
- mikroprocesorowa centrala alarmowa programowana z 16 przyciskowej klawiatury numerycznej
- ustawienia kodów dostępu : kod instalacyjny, kod administratora,
- 8 kodów użytkownika
- zaprogramowanie 5 numerów telefonów alarmowych
- współpraca z telefonicznymi centralami w systemie impulsowym i tonowym włączenie syreny alarmowej w przypadku przecięcia lub zwarcia linii telefonicznej (ustawienie opcjonalne)
- zdalne (telefoniczne) uzbrajanie, rozbrajanie,
- podsłuch pomieszczenia centrali,
- załączanie i wyłączanie syren alarmowych automatyczna konfiguracja urządzeń (bezprzewodowych czujników podczerwieni PIR, pilotów zdalnego sterowania) z centralą (do 8 bezprzewodowych stref można zastosować do 24 detektorów oraz do 8 pilotów zdalnego sterowania) czas odpowiedzi (reakcji) strefy przewodowej (5-1000ms) oraz możliwość dowolnych ustawień styków linii (normalnie otwarte, normalnie zamknięte oraz włączonym rezystorem końcowym linii)
- dowolna konfiguracja stref alarmowych jako alarmu: pożarowego, medycznego, napadowego
- każda strefa może być zaprogramowana do współpracy z innym pilotem
- możliwość zaprogramowania dwóch niezależnych programów czasowych automatycznego uzbrajania/rozbrajania alarmu
- komunikacja z użytkownikiem za pomocą komunikatów głosowych
- ustawiana zwłoka czasowa uzbrajania (0-99 sek.) oraz rozbrajania (0-99 sek.) systemu dla odpowiedniej strefy aktywacja alarmu przy próbie otwarcia (demontażu) alarmu, otwarcia czujników, odcięcia zasilania, oraz niskiego napięcia akumulatora współpraca z przewodową i bezprzewodową syreną alarmową dwu liniową
- wyświetlacz LCD z funkcją zapamiętania ostatnich 20 alarmów
- pamięć ostatniego czasu uzbrajania i rozbrajania systemu
- kontrola sprawności komunikacji centrali systemu oraz czujników
- zasilanie 230V AC lub w przypadku zaniku napięcia z akumulatora wewnętrznego 12V 1,3Ah (w zestawie)
- czas pracy przy zasilaniu awaryjnym min. 24 godziny
- funkcja panika

Dane techniczne:

- częstotliwość: 433.92 Mhz
- zasilanie centrali: 230V AC/12V DC
- zasilanie czujnika ruchu: 6V DC
- zasilanie cz. magnetycznego: 12V DC
- zasięg w terenie otwartym: do 150 m

zestaw podstawowy zawiera:

- centralkę alarmową z wbudowaną syreną piloty zdalnego sterowania -
- 2 szt. bezprzewodowy czujnik ruchu bezprzewodowy
- czujnik magnetyczny
- przewód telefoniczny
- akumulator
- zasilanie czujnika ruchu: 6V DC
- zasilanie cz. magnetycznego: 12V DC
- zasięg w terenie otwartym: do 150 m
- zestaw podstawowy zawiera: centralkę alarmową z wbudowaną syreną
- piloty zdalnego sterowania
- 2 szt. bezprzewodowy czujnik ruchu
- bezprzewodowy czujnik magnetyczny
- przewód telefoniczny
- akumulator