

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szyfrator-z-czytnikiem-kart-zblizeniowych-eura-ac-01b4-p-1692.html>



Szyfrator z czytnikiem kart zbliżeniowych EURA AC-01B4

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	F929-4973D
KOD PRODUCENTA	F929-4973D
PRODUCENT	EURA

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy AC-01B4 jest urządzeniem, przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa.

Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu.

Urządzenie posiada 2 wyjścia przełącznikowe, które mogą sterować 2 oddzielnymi wejściami na posesję, tzw. strefami.

Do jednej strefy może być podłączony np. rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę, do drugiej rygiel otwierający drzwi wejściowe. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie jednej strefy do uzbrajania i wyłączenia centrali alarmowej, zaś drugiej strefy – do sterowania rygłem otwierającym drzwi lub furtkę.

Maksymalnie 1000 kart magnetycznych oraz kodów dostępu użytkowników można przypisać do pierwszej strefy, do drugiej strefy można przypisać maksymalnie 10 kart magnetycznych lub kodów dostępu użytkowników.

Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej.

Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania wejściem na posesję na 3 sposoby: za pomocą kodu dostępu (możliwość zaprogramowania kodów o długości od 2 do 6 cyfr), za pomocą karty zbliżeniowej ID, przy użyciu kombinacji kodu dostępu oraz karty zbliżeniowej.

Zamek szyfrowy AC-01B4 zamknięty jest w solidnej wandaloodpornej i hermetycznej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w każdym dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Jest całkowicie odporny na działanie opadów atmosferycznych.

Na froncie urządzenia znajduje się dotykowa klawiatura numeryczna.

Cały wewnętrzny układ elektroniczny zamka został zalany żywicą epoksydową, na zewnątrz wypuszczony został odcinek przewodu łączącego urządzenie z zasilaniem, rygłem elektromagnetycznym oraz opcjonalnie z innymi urządzeniami.

Zamek AC-01B4 przeznaczony jest do montażu natynkowego.

Ze względu na swoją wyjątkową hermetyczność, zalecany jest do montażu na zewnątrz budynków, w miejscach gdzie nie znajdują zastosowania zamki szyfrowe o mniejszej odporności na warunki zewnętrzne (o mniejszych współczynnikach IP).

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 12-24V DC lub AC
- Pobór prądu: min. 40mA (w spoczynku) / max. 110 Ma.
- Ilość wyjść przełącznikowych (stref): 2
- Dopuszczalne obciążenie przełączników: 5A/30V DC max.
- Możliwe metody kontroli dostępu: kod dostępu, karta zbliżeniowa, kod+karta.
- Efektywna odległość odczytu karty ID: 5-10 cm
- Częstotliwość czytnika: 125 kHz.
- Maksymalna ilość kart ID: 1010 szt.
- Pojemność strefy 1: do 1000 kodów dostępu i kart użytkowników.
- Pojemność strefy 2: do 10 kodów dostępu lub kart użytkowników.
- Czas aktywacji wyjścia: 0...99 sek (programowany z klawiatury)
- Współczynnik ochrony: IP65
- Wymiary zewn. (wys. x szer. x grub.): 120mm x 76mm x 22mm