

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 00:30

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs10-p-7024.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ZS10
KOD PRODUCENTA	ZS10
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy Vidos ZS10

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS10**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFID. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W ZS10 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Obsługa 2 stref. Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.

Funkcje

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 - max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65

-
- Wymiary: 120x76x22mm