

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-do-bram-skrzydlowych-4-2m-benincia-bobp-small-p-1368.html>



Zestaw do bram skrzydłowych 4,2m BENINCA BOB.P SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BENINCABOBSMALL
KOD PRODUCENTA	BENINCABOBSMALL
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Zestaw BENINCA BOB.P SMALL do bram dwuskrzydłowych do max. 350kg i długości skrzydła max. 2,10m. Zastosowanie automatyki bramy przydomowe Szerokość skrzydła bramy max. 2,1 m Ciężar skrzydła max. 250 kg Droga radiowa Montaż na słupkach wąski szeroki Wbudowany wyłącznik krańcowy na otwieranie (opcja) na zamykanie (opcja) Zasilanie siłowników 230 V 230 V Siła i moc ogromnego silnika skoncentrowana w niespełna 80 cm długości ramienia. Cicha praca, łatwość i szybkość montowania, łatwa obsługa. Najnowsza technologia. Przekładnia napędu z brązu i stali hartowanej, samosmarującej, gwarantuje trwałość, cichą i szybką pracę. Centrala umożliwia częściowe otwarcie bramy. Wygodne i łatwe odblokowanie, wysoka odporność na wilgoć oraz trwała obudowa ze stopu aluminium. Siłownik elektromechaniczny samohamowny Beninca, niezawodny i cichy; małe wymiary dla łatwiejszego montażu; mechanika wew. wysokiej jakości; łatwy i szybki do instalowania dzięki przedmienu przegubowi; regulowane ograniczniki krańcowe na otwieranie i zamykanie; nowoczesne odblokowanie od góry umożliwia lekki ręczny manewr; ślimacznica ze sferyczną sekcją uzyskująca maksymalnie cichą pracę. Dane techniczne siłownika BOB: Zasilanie silnika: 230 V Moc silnika: 230 W Natężenie: 1 A Kondensator: 9 µF Moment obrotowy: 180 Nm Siła: 1600 N Czas otwierania 90o: 19 sekund Cykl pracy: 30% Przesuw standardowy: 270 mm Max. przesuw: 300 mm Długość skrzydła: 2,1 m Wyłączniki krańcowe: tak - na otwarcie i zamknięcie Rodzaj wyłączników krańcowych: b/d Wbudowana centrala sterująca: tak Temperatura pracy: -20/+70 oC Ogrzewanie: nie Smarowanie: smar stały Stopień ochrony: IP 54Δ Ciężar siłownika: 8,2kg Parametry bramy: długość skrzydła / ciężar maksymalny 1,5 m / 350 kg 1,8 m / 300 kg 2,1 m / 250 kg W skład zestawu wchodzi: - 2 siłowniki BOB z dwoma krańcówkami mechanicznymi (otwieranie i zamykanie) z odblokowaniem na klucz trójkątny tzw. proste odblokowanie (możliwe dokupienie wkładki z tzw. kluczem osobistym BOB.CS) - 1 centrala HEAD z wbudowanym odbiornikiem stałokodowym - 1 pilot dwukanałowy LO.T2WMR - 1 para fotokomórek PUPILA - 1 tabliczka informacyjna ID.TA