

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-domofonowy-30-rodzinny-genway-wl-03nl-p-3436.html>



# Zestaw domofonowy 30 rodzinny GENWAY WL-03NL

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |               |
|------------------|---------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>g4325</b>  |
| PRODUCENT        | <b>GENWAY</b> |

## OPIS PRODUKTU

Cyfrowy system domofonowy WL-03NL przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych do maksymalnie 400 użytkowników. Panel zewnętrzny wykonany jest z aluminium.

Panel ma wbudowany wyświetlacz oraz klawiaturę alfanumeryczną. System ten możemy rozbudować o kolejne wejścia za pomocą przełącznika WL-03NQH-8. Każdy użytkownik posiada indywidualny kod otwarcia drzwi. System modułowy z funkcją izolowania błędów. Awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie 4 przewodami pomiędzy modułami (magistrala). Połączenie 2 przewodami pomiędzy modułami a unifonami.

Połączenie pomiędzy panelem zewnętrznym a modułem audio - magistrala 4 żyły. Połączenie pomiędzy modułem audio a unifonami - 2 żyły.

- do 50 metrów - przewód o przekroju 0,75 mm
- do 100 metrów - przewód o przekroju 1,0 mm

## Specyfikacja techniczna

### Panel WL-03NLinformacje

zasilanie  
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)  
zakres temperatur  
maksymalna wilgotność  
wymiary (wys. x szer. x gr.)

### Unifon (słuchawka)informacje

zasilanie  
zużycie energii w czasie czuwania (pracy)  
zakres temperatur  
maksymalna wilgotność  
wymiary (wys. x szer. x gr.)  
**Moduł WL-03NLCHinformacje**

Wandaloodporna kaseta aluminiowa  
Montaż podtynkowy (opcjonalna osłona natynkowa)  
Sterowanie elektrozaczepem za pomocą przekaźnika NO  
Otwieranie zamka za pomocą indywidualnego kodu  
Regulacja głośności mowy i dzwonka  
Dzwonek elektroniczny „ding-dong”  
Poufność rozmowy  
DC 13,5 V  
180 mA (75 mA)  
od -40°C do +70°C  
90%  
304×135×42 mm  
dzwonek elektroniczny "ding-dong",  
przycisk do otwierania zamka,  
dodatkowy przycisk do dowolnego  
zastosowania (np. otwierania bramy)  
DC 12 V ±10%  
30 mA (10 mA)  
od 0°C do +55°C  
90%  
202×80×67 mm  
umożliwia podłączenie do 4  
unifonów (słuchawek) o

---

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| zasilanie                    | różnym numerze                     |
| zużycie energii w czasie     | DC 12 V $\pm$ 10%                  |
| czuwania (pracy)             | 30 mA (5 mA)                       |
| zakres temperatur            | od 0°C do +55°C                    |
| maksymalna wilgotność        | 90%                                |
| wymiary (wys. x szer. x gr.) | 86x86x45 mm                        |
| <b>Zasilacz PS-2S</b>        | napięcie wejściowe AC AC 85V-265V, |
|                              | 11,5W, 50/60Hz                     |
|                              | napięcie wyjściowe DC 12 V         |
|                              | montaż na szynie DIN DIN-3 (35 mm) |
|                              | wymiary (wys. x szer. 90x18x65 mm  |
|                              | x gr.)                             |

**W skład zestawu wchodzi:**

- Panel domofonowy WL-03NL x 1
- Zasilacz PS-2S x 1
- Moduł WL-03NLCH x 8
- Unifon WL-02NLFD x 30