

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-alarmowa-ropam-pcr6-p-1442.html>

Centrala alarmowa ROPAM PCR6

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	2089
KOD PRODUCENTA	2089
PRODUCENT	ROPAM

OPIS PRODUKTU

Centrala PCR 64 linie NC lub 2EOL/NC sabotaż 6 wyjść obudowa metalowa z zasilaczem miejsce na akumulator 7Ah. Centrala alarmowa dla małych obiektów (mieszkania, domy, sklepy) wymagających wysokiego stopnia zabezpieczenia w połączeniu z bezproblemową i prostą obsługą. Rozwiązania techniczne i funkcje centrali reagujące alarmem lub awarią w sytuacji ingerencji w strukturę systemu alarmowego, z sygnalizacją ZAŁ/WYŁ CZUWANIA poprzez sygnalizator akustyczny (podobnie jak w samochodowych systemach alarmowych) - jeden krótki dźwięk = załączenie czuwania - dwa krótkie dźwięki = wyłączenie czuwania - osiem krótkich dźwięków = naruszenie min. jednego wejścia po czasie na wyjście czytelna sygnalizacja stanu centrali: stan wejść, awarii, czuwania, alarmu estetyczna i kompaktowa konstrukcja.

Szybki montaż i uruchomienie (łatwa konfiguracja, domyślne ustawienia fabryczne) po prostu:

PODŁĄCZ I UŻYWAJ !!!OPIS TECHNICZNY :wejścia centrali:I1-I4: do podłączenia czujek z wyjściem NC (standardowe) (I1: wejściowa, I2: opóźniona wewn. I3-I4: zwykła)ARM: wejście do kontroli czuwania centrali (sterowanie jako 'przycisk' lub 'przełącznik')TAMP: wejście 24h (anty sabotaż, napad...)konfiguracja 2EOL/NC (1,1/2,2kOhm) z sygnalizacją sabotażu lub jako NC sygnalizacja naruszonego wejścia automatyczne blokowanie wejść po trzech alarmach wyjścia centrali : trzy wyjścia do podłączenia sygnalizatorów 12Vdc: O1, O2, O3 O1, O2 regulowany czas alarmu, O3 alarm do skasowania lub wyłączenia czuwania niezależne zabezpieczenie przeciwzwarciowe z kontrolą bezpieczników: O1, O2, AUX kontrola obecności podłączenia sygnalizatora (obciążenia) dla wyjścia O1 (2,2kohm) optyczna sygnalizacja stanu wyjść O1-O3trzy wyjścia OC (O4-O6): NAC lub Twej/Twyj, FAIL, ARME D wyjście zasilania AUX (300mA) do zasilania czujek itp.

Mikroprocesorowa konstrukcja z diagnostyką pracy: zasilanie podstawowe i rezerwowe, obwodu linii wejściowych (2EOL/NC), obwody sygnalizatorów i zasilania urządzeń sterowanie centralą: poprzez wejście ARM np przy pomocy zamka sztyfowego SZW02 (PCR6-RFR, PCR6): ZAŁ/WYŁ czuwanie, kasowanie alarmu (sterowanie jako 'przycisk' lub 'przełącznik')Szybka i prosta konfiguracja (potencjometri i przełącznik SW1) potencjometri P1-P4: czasy dla wejść I1, I2 oraz wyjść O1, O2 przełącznik SW1: tryb i funkcje wejść oraz alternatywne funkcje wyjść.

Procedura programowania sygnalizacja stanu centrali:optyczna: stan wejść, czuwania, alarmu, awarii, zasilania centrali akustyczna i/lub optyczna poprzez wyjścia alarmowe: O1-O3zdalny nadzór poprzez wyjścia techniczne O4-O6 akustycznie poprzez wyjście O2- ZAŁ/WYŁ czuwanie i naruszenie wejść po czasie na wyjście zasilacz centrali: wbudowany zasilacz 12Vdc, impulsowy o wydajności 1,3A z układem kontroli i ładowania akumulatora zasilania awaryjnego (7Ah/12V) zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed odwrotną polaryzacją akumulatora, przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora nieulotna pamięć konfiguracji i pracy