

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-rolet-dtm-varia-b230-p-1469.html>

Centrala sterująca do rolet DTM VARIA B230

NUMER KATALOGOWY	2132
KOD PRODUCENTA	2132
PRODUCENT	DTM

OPIS PRODUKTU

DTM VARIA B230 Podstawowe zastosowanie to sterowanie roletami zewnętrznymi, markizami, kratami, itp. kompaktowa obudowa umożliwia umieszczenie pod tynkiem lub w kasecie rolety odbiornik radiowy gratis sterowanie pilotem radiowym i ręcznym włącznikiem chwilowym dowolność w przypisywaniu funkcji sterownika do przycisków pilota współpracuje z pilotami: NEO, TIP i MAKSTER Parametry podstawowe zasilanie 230V AC, 50Hz pobór mocy w stanie spoczynku 2VA pojemność pamięci pilotów 15, każdy o indywidualnym numerze w pamięci temperatura pracy (min./max.) -20°C / +55°C gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.) 89x89x52mm (obudowa natynkowa) sposób montażu obudowa natynkowa lub puszką instalacyjną o średnicy 88mm i gł. 40mm waga 0,17kg Elementy wykonawcze wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość) 230V AC / 600W / brak / 1 wejście ręcznego sterowania trybem OTWIERA (otwieranie-stop) typu NO wejście ręcznego sterowania trybem ZAMYKA (zamykanie-stop) typu NO wejście ręcznego sterowania trybem STOP typu NC wejście ręcznego sterowania trybem KROK ZA KROKIEM (otwiera-stop-zamyka-stop) typu NO regulacja czasu otwierania i zamykania 1sek. do 255sek. (z dokładnością do 1sek.) Parametry radiowe moduł radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe zabezpieczenie transmisji 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania droga radiowa rodzaj modulacji / częstotliwość ASK / 433,92MHz impedancja wejściowa anteny 50Ω antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej Pozostałe parametry komórka pamięci zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji (przypisanie funkcji do przycisków) mikrokontroler Microchip, 8-bitowy z rodziny PIC12 pamięć konfiguracji urządzenia nieulotna, zawarta wewnątrz mikrokontrolera ochrona przed krytycznymi zdarzeniami nowoczesna architektura mikrokontrolera (układy: Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Reset), bezpiecznik topikowy w układzie zasilania silnika, bezpieczniki polimerowe w układzie zasilania sterownika i w obudowie zasilania akcesoriów, warystor na wejściu zasilania sieciowego Funkcjonalność interfejs użytkownika sprzętowy interfejs zrealizowany na pięciu diodach LED i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu pomijanie kroku STOP po samoczynnym, zatrzymaniu siłownika, w trybie KROK ZA KROKIEM tak funkcja jednoznacznego otwierania i zamykania tak, na wejściu ręcznego sterowania KROK ZA KROKIEM czas zwłoki przy nagłej zmianie kierunku ruchu tak, 1sek. konfiguracja pilota możliwość przypisania dowolnej z czterech funkcji (OTWIERA, STOP, ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM) do dowolnego przycisku możliwość kasowania całej pamięci tak możliwość kasowania pojedynczego pilota tak, konieczność posiadania usuwanego pilota