

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-dtm-varia-b232-ext-p-1472.html>

Centrala sterująca DTM VARIA B232 EXT

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY

2135

KOD PRODUCENTA

2135

PRODUCENT

DTM

OPIS PRODUKTU

DTM Varia B232EXT Podstawowe zastosowanie to sterowanie siłownikami bram dwuskrzydłowych. odbiornik radiowy gratis najbardziej wszechstronny sterownik na rynku zaawansowane możliwości i proste programowanie dzięki wyświetlaczowi LED kod PIN zabezpieczający sterownik przed ingerencją osób trzecich auto zamykanie i auto-foto zamykanie testowanie fotokomórek przed każdym ruchem bramy programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe różne tryby pracy fotokomórek skokowo regulowana moc siłowników dodatkowe wyjście przekaźnikowe sterowane pilotem i wyjście sterowania rygłem współpracuje z pilotami: NEO, TIP i MAKSTER

Parametry podstawowe zasilanie 230V AC, 50Hz pobór mocy w stanie spoczynku 8VA pojemność pamięci pilotów radiowych 700, każdy o indywidualnym numerze w pamięci temperatura pracy (min./max.) -20°C / +55°C gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.) 180x95x241mm sposób montażu obudowa natynkowa o stopniu szczelności IP55 waga 1,88kg Elementy wykonawcze wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc / wbudowany kondensator / ilość) regulowane skokowo 155V, 180V, 205V, 230V AC / 2 x 300W / brak / 2 wyjście lampy sygnalizacyjnej przekaźnikowe (max. 230V AC / 6A), 3 tryby pracy wyjście zasilania peryferii (fotokomórki, rygiel, itp.) 24V AC * wyjście zasilania nadajników fotokomórek 24V AC (patrz funkcja foto testu) *

wyjście zasilania peryferii (fotokomórki, rygiel, itp.) 12V AC, max. 1A wyjście rygla bramowego przekaźnik załączany na 10sek. przy każdym rozpoczęciu otwierania wyjście dodatkowe przekaźnikowe, 1A/24V AC/DC, pracuje w trybie bistabilnym i mono stabilnym o czasie załączenia 1...255sek. wejścia fotokomórki 2 typu NC wejście ręcznego sterowania trybem OTWIERA typu NO wejście ręcznego sterowania trybem ZAMYKA typu NO wejście ręcznego sterowania trybem STOP typu NC wejście ręcznego sterowania trybem KROK ZA KROKIEM (otwiera-stop-zamyka-stop) typu NO współpraca z wyłącznikami krańcowymi tylko wewnętrznymi siłownika (wykrywanie rozłączenia obwodu prądowego) regulacja czasu otwierania i zamykania 1sek. do 255sek. (z dokładnością do 1sek.) regulacja czasu auto zamykania i auto-foto zamykania 1sek. do 255sek. (z dokładnością do 1sek.) regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy skrzydłami 1sek. do 10sek. (z dokładnością do 1sek.)

Parametry radiowe moduł radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe zabezpieczenie transmisji 64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq® praktycznie w 100% odporny na włamania droga radiową rodzaj modulacji / częstotliwość ASK / 433,92MHz impedancja wejściowa anteny 50Ω antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Pozostałe parametry komórka pamięci zawiera dane na temat każdego pilota i jego konfiguracji (przypisanie funkcji do przycisków) mikrokontroler Microchip, 8-bitowy z rodziny 18Fxxx pamięć konfiguracji urządzenia nieulotna, układ scalony EEPROM mocowany w podstawie (udogodnienie przy serwisowaniu) ochrona przed krytycznymi zdarzeniami nowoczesna architektura mikrokontrolera (układy: Watch Dog, Brown Out Detect, Power On Reset), bezpiecznik topikowy w układzie zasilania silnika, bezpieczniki polimerowe w układzie zasilania sterownika i w obwodzie zasilania akcesoriów, warystor na wejściu zasilania sieciowego

Funkcjonalność interfejsu użytkownika sprzętowy interfejs zrealizowany na dwucyfrowym siedmiosegmentowym wyświetlaczu LED i dwóch przyciskach, obsługujących proste menu o strukturze drzewiastej dodatkowa funkcja włączania/wyłączania oświetlenia tak, pod przyciskiem STOP (gdy sygnalizacja w trybie oświetlenia) programowalna funkcja autozamykania siłownika tak, z możliwością dezaktywacji pilotem lub przyciskiem ster. ręcznego programowalna funkcja auto-foto zamykania tak, z programowanym czasem opóźnienia, włączane oddzielnie dla wejścia F1 i F2, z możliwością dezaktywacji pilotem lub przyc. ster. ręcznego skokowa regulacja mocy: tak, za pomocą złącza programowalne zabezpieczenie przeciążeniowe tak foto test (testowanie fotokomórek przed ruchem bramy) tak, włączane oddzielnie dla wejść F1 i F2 tryby pracy fotokomórek stop, kontynuacja, odwrócenie ruchu, brak reakcji, ustawiane oddzielnie dla kierunku OTWIERANIE i ZAMYKANIE, oddzielnie dla wejścia F1 i F2 pomijanie kroku STOP po samoczynnym zatrzymaniu siłownika, w trybie KROK ZA KROKIEM tak funkcja automatycznej nauki tak zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem przy pomocy pilota tak, funkcja podwójnego wciśnięcia programowalna funkcja przypominania o serwisie tak blokada dostępu do menu (kod PIN) tak konfiguracja pilota możliwość przypisania dowolnej z sześciu funkcji (OTWIERA, STOP, ZAMYKA, KROK ZA KROKIEM, FURTKA, WYJŚCIE DODATKOWE) do dowolnego przycisku możliwość kasowania całej pamięci tak możliwość kasowania pojedynczego pilota tak zablokowanie dostępu do pojedynczego pilota tak możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków

sterowania tak (funkcja zdalnego dopisywania pilota) zablokowanie funkcji zdalnego dopisywania tak funkcja kopiowania
nastaw pilota od pilota o nr 001 tak * - obciążalność łącznie 1A