

Link do produktu: <https://napedy24.pl/s-fix-dtm-karta-radiowa-do-silownikow-faac-p-8163.html>



S-FIX DTM karta radiowa do siłowników FAAC

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	S-FIX
PRODUCENT	DTM

OPIS PRODUKTU

S-FIX DTM karta radiowa do siłowników FAAC

Karta radiowa S-FIX pracująca w systemie MULTI DTM433MHz jest odpowiednikiem odbiornika sterującego centralami bramowymi firmy FAAC. Pozwala na obsługę dwóch kanałów radiowych i 35 pilotów DTM System serii DTM433MHz oraz niemal wszystkich pilotów zmiennokodowych KeeLoq®.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- odpowiednik oryginalnego odbiornika FAAC
- bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy FAAC
- proste, intuicyjne programowanie
- zasilanie z centrali sterującej poprzez złącze

PARAMETRY PODSTAWOWE

zasilanie:
maksymalny pobór prądu:
pojemność pamięci:

temperatura pracy (min./max.):
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):
montaż:
waga:

z centrali sterującej
12mA
35 pilotów o indywidualnym numerze w pamięci. Obsługa pilotów z serii DTM433MHz oraz niemal wszystkich pilotów zmiennokodowych KeeLoq®
-20°C / +55°C
51 x 51 x 20 mm
poprzez złącze płyty głównej
24g

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyjścia otwarty kolektor - OC (typ / ilość / maksymalne obciążenie):
tryb pracy wyjść / czas:

NO / 2 / 50 mA, kanał 2 zdublowany stykiem NO przekaźnika
1A / 30V DC, wyprowadzonym na złączu śrubowym
monostabilny / 0,5 sek.

PARAMETRY RADIOWE

moduł radiowy:

zabezpieczenie transmisji:
rodzaj modulacji / częstotliwość:
impedancja wejściowa anteny:
antena:

zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe

64-bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®

ASK / 433,92MHz

50Ω

zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

FUNKCJONALNOŚĆ

interfejs użytkownika:

konfiguracja pilota:

możliwość kasowania całej pamięci:
możliwość kasowania pojedynczego pilota:
możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:
blokada zdalnego wpisania pilota:

sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED i dwóch przyciskach

możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku

tak

tak, konieczność posiadania usuwanego pilota

tak, funkcja zdalnego dopisywania pilota – tylko piloty

DTM433MHz

tak